



AUDIO-VISUAL STATION

立體聲混音擴音機

型號：A-S1525 / A-S1525OVE

A-S1525 是一部全新概念之立體聲混合式擴音機，適合演講，音樂播放用途。座檯式設計體積小巧，方便擺放，對許多空間有限的場所是個不錯的選擇。特別在小型宴會廳，教室，辦公室及商場推廣等地方使用更得心應手。配合 AVS 系列的座檯或掛壁揚聲器，可以作為個人音樂播放及電腦音樂制作的監聽器。



A-S1525 全機零件均使用表面銲接技術 (SMT) 及 RoHS 環保材料，聲音清晰，低音豐滿，輸出可達 30W x 2 有效功率，推動 2 或 4 個揚聲器提供一個 50 至 100 平方公尺的房間的擴聲要求。兩個咪高峰輸入擁有獨立

高低音均衡 (100Hz & 4KHz)，可以讓不同的咪高峰有更準確的調整。獨有的電腦音頻輸入，加入了音頻隔離變壓器有效減少由於地電平不良的什音干擾。並且可選擇直接 (Direct) 或通過 AUX 前級的輸入模式，使用 Direct 模式時音量大小由電腦內部控制。

另一方面，在學校課室使用時還可以配合中央廣播進行自動切換操作。只需要把原來的中央廣播訊號 (100V Line) 接入本機之強播輸入口，調整合適的音量值。當有強播訊號到達課室，本機將會自動切換輸出，讓中央廣播直接經原有的喇叭輸出。這種設計可以減少一個掛牆喇叭的位置，使牆壁更為美觀，簡潔。本機還有一個後備的強播方式 ----- 就是當課室沒有供電或特殊情況下未能有電提供給 A-S1525 時，強播訊號可以通過內部的線間變壓器提供最高 6W 的強播訊號直接輸出至右邊的喇叭上。

A-S1525 / A-S1525OVE 系統特點

- 2 個 1/4 吋咪高風插口
- 2 個咪高風獨立均衡調節
- 4 路線路輸入接口 (Mic, CD, Aux x 2 及 PC)
- 3 個獨立狀態指示 LED 燈
- 可調式強播輸入功能 (A-S1525OVE)
- 全頻式隔離變壓器 (PC 及背面 Aux 歐式插座)
- 30 瓦 x 2 有效功率輸出
- PC 直接輸入按鈕
- 線路輸出 (RCA)
- 附設電源線固定索帶，確保電源線不會鬆脫。



電線固定膠帶



Jun-2013

* Weight and dimensions are for reference data only
** Specifications are subjected to change without notice.



AUDIO-VISUAL STATION

立體聲混音擴音機

型號：A-S1525 / A-S1525OVE



技術參數：

頻率響應	音樂：50~20KHz 麥克風：100~14KHz
訊噪比	> 85dB
總諧波失真	≤ 0.1%
聲調控制	低音 100Hz ± 10dB 高音 4KHz ± 10dB (麥克風)
輸入埠	
麥克風	10mV 600 Ω 不平衡式
CD / AUX	400mV 10K 不平衡式
輔助輸入(Aux In)	600mV 240 Ω 隔離變壓器
PC (電腦輸入)	600mV 240 Ω 隔離變壓器
特別功能	
外置咪板輸入	0dB · 10K 不平衡連 DC12V 電源
強播輸入	* 當強播操作完後，保留 1 0 秒鐘的開通時狀態，以保持中央廣播的連續性
	* 可對強播訊號進行微調
輸出埠	
線路輸出	0dB 600mV 不平衡式
輸出功率	2 x 30W 8Ohm
尺寸及重量	
尺寸 (mm)	254 (闊) x 240(長) x 90(高)
重量 (公斤)	3.1 公斤 / 3.4 公斤 (含強播功能)



Jun-2013

* Weight and dimensions are for reference data only
 ** Specifications are subjected to change without notice.

<http://www.avshk.com>