

# AVS 8 Ways Power Sequencer

## AVS 八路电源时序器



### Features:

- Power Sequencing for 8 Ways Outputs
- Overload Protection
- BYPASS Button can Instantly Turn On All Outputs
- Easy to Link Up Multi Devices (XLR or UBS Cable)
- External Trigger Port Ready
- Individual Channel ON/OFF Switch
- EMI Filter for Each Output Channel

### 特點：

- 八路順序開啟，逆序關閉
- 過載保護功能
- 一鍵可以即時開通所有輸出
- 可以多機連接使用
- 備有外控式接點
- 前面板有獨立通道開關按鈕
- 每路均設有獨立電源濾波器

### Special Functions:

- Provide 5V/500mA USB Socket for LED Light (PS-8L ONLY)
- RS-232, WAN/LAN Control Modes Available, software can be amend the internal Parameter Setting (PS-8RD ONLY)
- Adjustable Interval Time by Step and Control Each Channel OFF by Software (PS-8RD ONLY)
- Input AC Voltage will be showed on LED Display (PS-8RD ONLY)

### 特別功能：

- 前面板提供 5V/500mA 輸出之 USB 接口，可接 LED 照明燈 (PS-8L)
- 提供 RS-232, WAN/LAN 多種控制方式，隨機軟件亦可以對機內各參數進行修改 (PS-8RD)
- 可通過軟件更改通道開關的時間間隔及自由控制通道關閉 (PS-8RD)
- LED 顯示屏顯示即時輸入電壓數值 (PS-8RD)

Model 型號	PS-8RD	PS-8L
Power Input / 輸入電壓	AC90-260V 50/60Hz	AC90-260V 50/60Hz
Connector / 輸入口	32A MCB	32A MCB
Output Channel / 輸出口	8	8
EMI Filter / 電源濾波器	Yes / 有	Yes / 有
Link Up Function / 多機聯動控制	USB Port	3 Pins XLR Socket ( Long Distance ) / 3 芯卡農插座適合長距離聯動控制
Relay Contact Limit / 每路接點最大電流	30A 277V AC	30A 277V AC
Input Voltage Display / 輸入電壓顯示	Yes / 有	No / 沒有
Over Load Protection / 過載保護	Yes / 有	Yes / 有
Remote Control Port / 線遙控接口	Yes / 有	Yes / 有
RS-232 Control / 控制	Yes / 有	No / 沒有
WAN / LAN Control / 網絡控制	Yes / 有	No / 沒有
Interval Time by Step / 開關間隔時間調整	Adjust by Software / 可由軟件更改	One Second / 一秒
ON/OFF Switch / 開關制模式	Soft Touch / 輕觸式	Hard Switch / 方型開關
Dimension / 尺寸	W480 x D285 x H45mm (1U)	W480 x D285 x H45mm (1U)
Weight / 重量	4.7Kg	4.7Kg